

## Kappulvik Atuqtaunia Kititaunia

Atuni igluqpakni, piqaqtut amihunik upluq tamaat alguyaqtutunik, tahapkuatut qagitauyakkugutit hivayautigalaat huangakhautai piittut “qamityut” qamittautai pikaqtai atuqnit ikumatyutit kapputihimayagangata. Tahapkuat alguyaqtutit atuqtut ikumatyutunik piplugit alguyaqtutai piyalgit ikipkaqninut tapkuat LCD titigait, pitaqnit aupayaqtunik tugagutai alguyaittunit ikumatyutinit, taimaittutlu. Una pinguqtitiyuq taphuminga “takukhaungittuq ikumatyut”, tapkuat mikhauhimagut tamaungainnaq mikhaani 50 watts ikagaq tamaat, tapkununga 24 ikaganut qau tamaat.

Ilangat pityuhiq ayuqnaittumik mikhigiaqnia ikumatyutinut atuqniit piplugit piiqnit ikikligiaqniluniit kapuhimanit ikumatyutauni. Pilaqtat una naliaknik pipkaqlugit tamaita alguyaqtutit kappuhimagut ahivaqlugit atuguigaiguktik uvaluniit pilugit tamaita kaputihimagut alguyaqtutit kapulvianut qamittautilikmun qamillugu qimagiagaigukni igluat akuniuyumik hinigiagaiguvitluniit.

Uuktugagianganik atuqpakniit ikumatyutinut atuqninut kappulviknit, takunahuaqniartavut amihut kapulvikgit atuqpaktatit, tahapkuat kapputiyaliknik atuqnilgit. Hivulliqmi titigaqvikmi, titiqniartatit kaphiuni watts atuni kappulvilgit atuqnit mikhautlugitlu qaphinut ikaqnirnut kapuhimayaqnik una kappulvilik qamihimanitlu (kapulvilgit kapuhimagut qamittautiliknut) tatqiq tamaat.

### Miitat Atuqnikhait:

Naunaigahauqhugit ikumatyutit atuqnit atuni kappulvilgit, atquniaqtat tamna ‘Kill A Watt Kititityut’. Hapkuat unniqtutit atuqniat kititityut:

1. Tamna LCD takukhautitai tamaita kititityut taiguqnit: Volts, Taty Watts, Akuniunit, Hakugiknia Pityuta, tamanlu VA. Tamna hanalgut pigiaqniartai katitaunit kWh ikumanialu akuniunia (ikagat) pigiangang huna kaputyaunia talvunga.
  - a. Uumunga kititinirmun, ihumalugiaqangittutit tapkununga volts, amps, VA, Hz, or PF.
2. Naqitnia tamna kWh naqittauta atauhiqlugu takukhaupkaqtai tapkuat katitlugit ikumatyutit atuqtaunit pigiatuaqat ikumatyutit atuqtauliqat taphumunga kapuhimagumun. Naqitkiknia tamna naqittalik takukhautitniaqta tapkuat katihimanit atuqnia ikumatyut atuqliqniat.
3. Atuqnia takukhauniaq tapkununga kWh (talvanga 0.01 kWh talvunga 9999 kWh). Pivigiya hivulliqmik takukhauniaq Ikaqniqnik:Minitsit (talvanga 00:00) kipukluni ikaqnirnut (talvunga 9999). Kititityutit piniaq talvunga 0 pikpata tikitni kikliqpiakhaitnut. Ihuaqhitqigianga, amulugu ikumatyutta kapuhimagumun amukaphuklugu.

### Kititinirmun Unniqtutit:

1. Naninahaqlugu tamna ikumatyuta atuqnia (watts) tapkununga atuni kapuhimagumun titigaqhimayut humiliqak alguyaqtutumi.
  - a. Atuqlugu tamna kititityut naunaiyaqni tahapkuat nappait takulugitlu qanuqtut nalaumakmangangi
2. Nanilugu tamna ikumatyutmik atuqnia (watts) kapuhimagut atuqnia titigaqutaitpat
  - a. Ilai kapuhimagut, tapkuatut qullit, aatuqpaktut huniqtarluangittunik aktilanginik ikumatyutit. Tahapkuat ayuqnaittut uuktugaqnit.
  - b. Ahii kapuhimagut, tahapkuatut niglaqhiivit uunakhiitinnuitlu, atuqtut allatqinik ikumatyutunik. Naunaipkutagilugu, niglaqhiivik aturtuq mikiyuqpiarmik ikumatyutmik amihuniqhani ikarniqni, kihimik tamna ukkuanga ukkuigangam tamnaluniit uunaqnia niglagangam, piniaq “ikitluni” angiyumiklu atuqtitniaqta ikumatyut atuqnia. Naninahaqhgut atuqtauvakniqhat tahapkununga kapuhimagut, kapulvik tapkuat munagininit atauhinaugalumun upluqmun atuqniatlu atuqpaknirhaq (piplugu tamna kWh munaqhityut havaguta) naninahaqnia atuqpaknirhaq aktilanga tapkuat watts atuqpaktai.
  - c. Piqaqaniaqtutlu kapuhimagumun, tahapkuatut hivayautigalaat, tapkununga ikumatyutit atuqni pukkitpiaqtut titiqhimalutiklu 0, atuqgalauqtitlugit avatqutlugu una. Huniqtaililugit tahapkuat kapuhimanit kititityutmun atauhiqmulluniit upluqmun kititlugitlu

atuqpakniqhait.

3. Nanilugu tamna kapuhimaniyanut aktilanga atuqni kapuhimayunut kaputilugu pillaktitlugu “qamihimania.”
  - a. Kapuhimani atuqnit pukkittulat piyaqaqlutiklu ayyikkutainik pityuhiqnik hivayautigalaanut – kapuhimainnaqlugit ikitniahamik atauhiqmun upluqmun kititlugitlu atuqpakniqhat.
4. Titiqlugit tamaita naunaiqtauyut tahapkununga titigaqvikhanut
5. Mikhautlugu tapkuat aktilanga ikaqnit atuqtatit atuni kapuhimayunut tatqiq tamaat
6. Kititlugit



